

深圳市普恩科技有限公司

地址：深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦 1007

电话：0755-85286856 传真：0755-82484849

<http://www.salens.cn> sales@salens.cn

A2093S

四功能六闪灯电路

一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、一键四功能 6 LED 驱动：上电三功能循环轮闪；触发第一次，6 LED 循环顺闪；触发第二次，6 LED 同时闪；触发第三次，6 LED 来回顺闪；触发第四次，关。再触发按以上循环。

二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	4.5	5	V	
工作电流	Iop			200	μA	No load
静态电流	I _{sb}			5	μA	
LED 推动电流	I _{oh}		30		mA	Vdd=4.5V, Vds=2.3V
工作温度	Temp	0	25	60		

三、参考 PAD 位置图和应用电路图

